

マルチファンクションボタンの操作方法と装着のしかた

操作方法

マルチファンクションボタンはタッチセンサー式です。指先でタッチエリアに軽く触れる(タップする)だけで、各種操作ができます。

操作例	1回タップ	2回タップ	3回タップ	4回タップ	ロングタップ
	1回タップする	2回続けてタップする	3回続けてタップする	4回続けてタップする	タッチエリアに触れ続ける

装着のしかた

イヤホンは、イヤークリップ部を耳穴に入れ、イヤホン自体を回しながら耳ひだの中に軽く押し込み、安定する位置に装着してください。

電源のオン/オフ



ケースに戻すと自動でオフ(充電開始)

電源オン

充電ケースからイヤホンを取り出すと、自動で電源が入ります。

- インジケータ(緑)が1秒間点灯し、「Power ON」の音声ガイダンスが流れて、電源が入ります。
- イヤホンを2つとも取り出すと、双方が自動接続され、Bluetooth機器とのサーチモードになります(片方のみ緑/青の交互点滅)。

電源オフ

イヤホンを充電ケースに戻すと、自動で電源が切れます。

- 充電ケースに電池残量があるときは、イヤホンの充電が始まります。

ヒント

- 充電ケースからイヤホンを取り出した後、手動で電源を操作するには、マルチファンクションボタンをロングタップします(オン…約2秒間 オフ…約8秒間)。手動での操作は、左右個別に操作してください。手動で電源を切ったときは「Power OFF」の音声ガイダンスが流れます。
- イヤホンの電池残量が少なくなると、インジケータ(青)が点滅し、約3分おきに「Battery low」の音声流れます。その後しばらくすると、電源が切れますので早めに充電してください。
- 充電ケースの電池残量表示ボタンを押すと、充電ケースの電池残量レベルを確認することができます(「充電のしかた」の充電レベル図参照)。電池残量が少なくなってきたら早めに充電してください。

充電のしかた

はじめて使うときは、充電ケース、イヤホンともに十分に充電してください。

充電ケースの充電方法

付属の充電コードを使って図のように接続してください。充電が始まると、充電レベルに応じて電池残量レベルが表示されます。

充電時間：約2.5時間
※残量ゼロからフル充電まで

イヤホンの充電方法

充電ケースにイヤホンをセットすると自動で充電が始まります。

充電時間：約1時間
※残量ゼロからフル充電まで

イヤホン充電中：点灯
充電完了：消灯
※点灯数は充電ケースの残量レベルを表示

充電時間：約1時間
※残量ゼロからフル充電まで

イヤホン充電中：点灯
充電完了：消灯
※点灯数は充電ケースの残量レベルを表示

ポイント

- 充電ケースの充電には、必ず付属の充電コードを使う(付属の充電コードを使用しないと充電ができない場合があります)。また、付属の充電コードを他の製品に使わない。
- 電源供給ができるUSBポートに直接接続する(USBハブなどを介すると正常に充電されません)。
- パソコンの省電力モード設定(スリープ設定など)を解除する。
- 家庭用コンセントで充電するときは、別売のUSB-AC電源アダプター(5V/1A以上)を使う。

ご注意

- 充電ケース充電時は、フル充電になってもレベル表示のランプは消灯しません。フル充電になったら早めに充電コードを抜いてください。
- 許容動作環境(温度：0℃～40℃、湿度：20～80%、結露なし)を逸脱した環境下で充電した場合、充電が完了していても、途中で終了することがあります。適正な環境下で再度試し、それでも問題が解決しない場合は弊社修理ご相談センターにご連絡ください。
- 十分に充電したにもかかわらず持続時間が半分程度になった場合は、電池の寿命と考えられます。
- 長期間使わなかったときは電池の持続時間が短くなるがありますが、何回か充放電を繰り返すと、十分に充電できるようになります。電池の寿命を延ばすため、未使用時でも3ヶ月ごとに充電し直すことをおすすめします。

集音機能について

本機には集音機能(テレビの音声や人の声など、周囲の音を聞きとりやすくする機能)があり、工場出荷時の初期設定はオン(有効)です。

<電源を入れた直後>
Bluetooth接続しない状態が約15秒間続くと、集音機能が有効になります(音声ガイダンス：Hearing ON)。

<音楽などの再生中>
再生音の出力が優先されます(各種操作も、音楽再生時の動作になります)。

<再生一時停止時>
一時停止状態が約10秒間続くと集音機能が有効になります(音声ガイダンスなし)。

<集音機能のオン/オフを切り換えたいときは>
マルチファンクションボタンを約2秒間ロングタップしてください。

※再生中の場合は、マルチファンクションボタンを1回タップして一時停止させた後、約2秒間ロングタップしてください。操作に応じて「Hearing ON」または「Hearing OFF」の音声ガイダンスが流れます。

ヒントとご注意

- 音声ガイダンスは、状況により流れないことがあります。
- 集音機能が有効になるまでの時間は、前後することがあります。
- 集音機能のオン/オフがうまくいかないときは、イヤホンを一度充電ケースに戻してから、再度取り出してください。

ペアリングのしかた

ペアリングとは、本機とBluetooth機器(相手側機器：スマートフォンなど)を相互に初期登録する操作のことで、はじめての機器と接続するときは、必ずペアリングしてください。

- イヤホンを2つとも充電ケースから取り出し、相手側機器に近づけます(1m以内)。**
 - イヤホンどうしがペアリングされ、続いてサーチモードになります。
 - 必ず2つとも取り出してペアリングしてください。片方だけでペアリングすると、もう片方のイヤホンが正しく認識されないことがあります。
 - 操作の途中で集音機能が有効になったときでも、ペアリングは可能です。そのままステップ②に進んでください。
- 相手側機器のBluetooth設定画面で本機を登録します。**

Bluetoothの設定画面を開く

iPhone：[設定]→[Bluetooth]

Android：[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth]

[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]

上記は参考例です。各機器付属の取扱説明書などを参照して、Bluetooth機器の検索・登録画面へ進んでください。

本機を登録する

相手側機器のBluetooth設定画面で本機の名称「HP-WH500N」が表示されたら、それを選択します。パスキーやPINコードを求められた場合は「0000」と入力してください。

※機器によってはご自身で設定したパスワードが必要な場合があります。

本機との接続が完了すると…

「Connected」の音声ガイダンスが流れて本機を使用できる状態になります(インジケータは消灯します)。相手側機器で再生などを操作をしてください。機器や使用アプリによっては本機のマルチファンクションボタンで再生を始められる場合もあります。

ご注意

- 本機はBluetooth標準規格Ver.5.3(プロファイル：HSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP)に対応しています。相手側機器によりプロファイルの選択が必要な場合は、上記のいずれかを選択してください。上記以外のプロファイルでの動作は保証しかねます。
- 本機または相手側機器が別の機器と接続中は、ペアリングできません。既存の接続を解除したうえで、ペアリングしてください。
- ペアリングしているにもかかわらず、しばらく経っても相手側機器で本機名が表示されないときは、両イヤホンを充電ケースに戻し、最初からやり直してください。
- 使用中に接続が途切れたり、正常に動作しなくなったときは、相手側機器との間に障害物があったり、距離が離れていないか、本機または相手側機器の電池残量が減少していないかを確認してください。その後、本機及び相手側機器の電源を入れ直し、それでも改善されない場合は、相手側機器で本機の登録を削除し、ペアリングし直してください。

集音機能有効時の操作(マルチファンクションボタン)

	左イヤホン	右イヤホン
1回タップ	音楽などの再生一時停止(着信時は電話に出る)	
2回タップ	左イヤホンの音量を下げる	右イヤホンの音量を下げる
3回タップ	左イヤホンの音量を上げる	右イヤホンの音量を上げる
4回タップ	室内モード(Indoor mode)と屋外モード(Outdoor mode)を切換	
ロングタップ(約2秒間)	集音機能オフ(もう一度ロングタップすると集音機能オン)	
ロングタップ(約8秒間)	左イヤホンの電源を切る	右イヤホンの電源を切る

- 音楽再生中や通話中は集音機能の操作はできません。
- 音楽再生中及び通話中の動作は上記とは異なります。それぞれの項目をご参照ください。
- 音量は5段階で調節でき、2回タップ(3回タップ)するたびに、1段階ずつ小さく(大きく)なります。変更時には設定に応じた音声ガイダンスが流れます。
- 集音機能が有効な状態では、左右個別に音量を調節できます。
- 室内モードと屋外モードは、ノイズ低減レベルが異なります。状況に応じて使い分けてください(電源を入れた直後は室内モードとなります)。
- 1回タップはスマートフォンなどとBluetooth接続中のみ有効です。

音楽を聴くときの操作(マルチファンクションボタン)

音楽再生時の音量調節は、左右同一です(左右独立ではありません)。また、片方のイヤホンだけ使っているときは、音量操作はできません。

	左イヤホン	右イヤホン
1回タップ	再生一時停止(着信時は電話に出る)	
2回タップ	音量を下げる	音量を上げる
一時停止後約2秒間ロングタップ	集音機能オン(もう一度ロングタップすると集音機能オフ)	
ロングタップ(約8秒間)	左イヤホンの電源を切る	右イヤホンの電源を切る

●音量は2回タップするたびに1段階ずつ小さく(大きく)なります。

●音量最大時は電子音が鳴ります。

通話に関する操作(マルチファンクションボタン)

Bluetooth接続中に着信があると、マルチファンクションボタンにより以下の操作ができます。


	左イヤホン	右イヤホン
着信中に1回タップ	電話に出る	
通話中に1回タップ	電話を切る	
着信中にロングタップ(約3秒間)	着信を拒否する	
通話中にロングタップ(約8秒間)	左イヤホンの電源を切る	右イヤホンの電源を切る

- 通話時の音量操作はできません。
- 電話を切ると、元の状態に戻ります。

マルチポイント機能を使う

2台のスマートフォンを同時に待ち受けることができます。以下の手順で設定してください。

- 1台目のスマートフォンと本機をペアリングします。その後、スマートフォンのBluetooth機能をOFFにします。
- 2台目のスマートフォンのBluetooth機能をONにして、本機とペアリングします。その後、2台目のスマートフォンのBluetooth機能もOFFにします。
- 本機がサーチモードになっている状態で2台のスマートフォンのBluetooth機能を順にONにします。●2台のスマートフォンに自動接続されない場合は、スマートフォンに表示される本機名をタップして手動で接続してください。



ヒントとご注意

- どちらかのスマートフォンに着信(呼び出し)があったときは、マルチファンクションボタンを押すとその電話に出ることができます。
- 着信応答などの操作は、機種により異なる場合があります。
- 使用環境によっては、接続が不安定になることがあります。
- この機能が使えるのはスマートフォンのみです。パソコンやゲーム機との同時待受はできません。
- 本機と接続した2台のスマートフォンを3者間通話などで同時に使うことはできません。
- この機能はすべてのスマートフォンでの動作を保証するものではありません。

お手入れのしかた

本機の表面が汚れたら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。